


Podwójna dioda

6AL5


Demodulator AM i FM, detektor stosunkowy (telev. do 700 MHz)

Miniaturowy



$$U_z = 6,3V$$

$$I_z = 0,3A$$



Wartości robocze

U_a	150	V
R_{zasmi^n}	300	Ω
$I_{a=}$	9	mA

Wartości maksymalne

$U_{azwrszcz}$	420	V
I_{aszcz}	54	mA
$I_{a=}$	9	mA
$U_{wlkszcz}$	330	V

Pojemności

C_{aI/kI^1}	3,2	pF
C_{aII/kII^1}	3,2	pF
C_{kI/aI^1}	3,5	pF
C_{kII/aII^1}	3,5	pF
C_{aI/aII^2}	<0,026	pF

¹⁾ Łącznie z grzejnikiem i wewn. ekranem

²⁾ Łącznie z uziemionym ekranem zewn.

TYPY PODOBNE

EAA 91