

Trioda


2 C 14 B
(2 S 14 B)

Wzmacniacz m.cz.

Bez cokołu

2C14B

$U_z = 2,2V$
 $I_z = 60mA$



Wartości charakterystyczne i robocze

Wartości graniczne

U_a	90	V
U_s	—3	V
I_a	3,6	mA
S_a	1,8	mA/V
K_a	15	V/V
ρ_a	8,4	k Ω

$P_{a\max}$	0,75	W
-------------	------	---

Pojemności

C_{wej}	2,1	pF
C_{wyj}	2,8	pF
$C_{s/a}$	2,0	pF

TYPY PODOBNE