


Podwójna dioda

5 W 4-GT


RCA

Przestownik pełnokresowy

Oktal



$$U_z = 5V$$
$$I_z = 15A$$



Wartości robocze

Wejście filtru

pojemnościowe

indukcyjne

$U_{aa\sim}$	700	1000	V
$R_{tr}$	50	—	$\Omega$
$L_{wejm\min}$	—	6	H
$I_{=}$	100	100	mA

Wartości maksymalne

$U_{az\text{wrszcz}}$	1400	V
$I_{aszc}$	300	mA
$I_{=max}$	100	mA

TYPY PODOBNE

5 W 4, 5 W 4-G