


Dioda prostownicza

6 AX 4-GT


RCA

Prostownik półokresowy (tłumiący
telewizyjny) wysokiego napięcia

Oktał



$$U_z = 6,3 \text{ V}$$
$$I_z = 1,2 \text{ A}$$



Dane przewidziane dla 525 linii i częstotliwości
obrazu 30

Wartości maksymalne

$U_{aszc}max$	4,4	kV
I_{aszc}	750	mA
$I_{a=}$	125	mA
$-U_{w/k}szczmax$	4,4	kV
$+U_{w/k}szczmax$	300	V
$P_{a}max$	4,8	W

Pojemności

$C_{k/a+w}$	8,5	pF
$C_{a/k+w}$	5	pF
$C_{w/k}$	4	pF

TYPY PODOBNE

