

Podwójna trioda


**6 H 6 Π
(6 N 6 P)**

Wzmacniacz mocy m.cz.

Nowalowy

6H6Π

$U_z = 6,3V$
 $I_z = 0,75A$



Wartości charakterystyczne i robocze

Wartości graniczne

U_a	120	V
U_s	—2	V
I_a	30	mA
S_a	11	mA/V
K_a	20	V/V
ρ_a	1,8	kΩ

$P_{a\max}$	4,8	W
-------------	-----	---

Pojemności

C_{wej}	4,45	pF
C_{wyj}	2,05	pF
$C_{s/a}$	3,7	pF

TYPY PODOBNE