

Pentoda mocy


6 П 15 П
(6 P 15 P)

Wzmacniacz mocy m.cz.

Nowalowy

6П15П

$U_z = 6,3V$
 $I_z = 0,76A$



Wartości charakterystyczne i robocze

Wartości graniczne

U_a	300	V
U_{s2}	150	V
U_{s1}	-2,5	V
I_a	30	mA
I_{s2}	4,5	mA
S_a	14,7	mA/V
ρ_a	100	k Ω
R_a	10	k Ω
P_{wyj}	2,4	W

$P_{a\max}$	12	W
$P_{s2\max}$	1,5	W

Pojemności

C_{wej}	13,5	pF
C_{wyj}	7	pF
$C_{s1/a}$	0,07	pF

TYPY PODOBNE

6 П 9