

Trioda

6 SF 5


Wzmacniacz napięciowy kl. A, oporowy

Oktal



$$U_z = 6,3 V$$

$$I_z = 0,3 A$$



Wartości robocze wzmacniacza kl. A

U_a	100	250	V
U_s	-1	-2	V
I_a	0,4	0,9	mA
K_a	100	100	V/V
S_a	1,15	1,5	mA/V
R_a	85	66	k Ω

Wartości maksymalne

U_{amax}	300	V
------------	-----	---

Pojemności

6 SF 5

C_{wej}	4,0	pF
C_{wyj}	3,6	pF
C_{sta}	2,4	pF

TYPY PODOBNE

6 F 5, 6 SF 5-GT, 6 Φ 5