

Podwójna trioda

7 AU 7


Wzmacniacz

Nowal

7AU7

$$U_z = 7 \text{ V}$$

$$I_z = 0,3 \text{ A}$$



Wartości robocze dla każdej triody

U_a	100	250	V
U_s	0	-8,5	V
I_a	13,0	10,5	mA
K_a	22	17,5	V/V
S_a	3,5	2,2	mA/V
ρ_a	6,3	7,95	k Ω

Wartości maksymalne

TYPY PODOBNE

ECC 82, 6 AU 7, 12 AU 7