


Podwójna dioda

**EZ 35**


Philips

Prostownik pełnookresowy

Oktal



$$\frac{U_z = 6.3V}{I_z = 0.6A}$$



Wartości graniczne

$U_{T_{rmax}}$	$2 \times 325$	$V_{sk}$
$I_{0max}$	70	mA
$C_{wefmax}$	16	$\mu F$
$U_{w/kszczmax}$	350	V
$R_{Tmin}$	$2 \times 350$	$\Omega$

TYPY PODOBNE

**6X5G**

