

Podwójna dioda

EZ 900

Lorenz


Prostownik pełnookresowy

Miniaturowy



$$\frac{U_{\dot{z}}}{I_{\dot{z}}} = 6,3V$$

$$I_{\dot{z}} = 0,6A$$



Wartości robocze

U_{Tr}	2×325	V
C_{wej}	8	μF
R_{Tr}	2×150	Ω
$I_{=}$	70	mA
$U_{=}$	355	V

Wartości graniczne

$-U_{aszczmax}$	1250	V
$I_{aszczmax}$	210	mA
C_{wejmax}	32	μF
T°_b	200	$^{\circ}C$

TYPY PODOBNE

EZ 90